



Компактен TRUE RMS мултицет OW16B 3 5/6, 1000V, 10A, 60M Ω с bluetooth

Гаранция: 24 месеца;
Фирма производител: OWON;
Номер на продукта: 007-1486;
Каталожен номер: OW16B ;

Компактен TRUE RMS мултицет OW16B 3 5/6, 1000V, 10A, 60M Ω с bluetooth

3 в 1 мултиметър + регистратор на данни + термометър.
3 5/6 разряден екран дава 6000 варианта показание.
В допълнение към стандартното, измерва капацитет до 60 mF, честота до 10MHz и температура в интервала - 50 \square ~400 \square .
Разполага с безконтактен сензор за променливо напрежение.
Измерва точна ефективна стойност (true RMS).
BLE 4.0 безжично предаване на данни - по стабилно и с по малко консумация на ток.
Графичен режим помага да се анализират промените.
Широка поддръжка под Android и iOS .
Функция запис на измерванията без връзка.
Захранването е с 2 батерии тип AA.

режим	обхват	разд. способност	точност
DC напрежение	6.000V/60.00V /600.0V	0.1mV 1 V	$\pm(0.5\%+2 \text{ ед.})$ $\pm(0.8\%+2 \text{ ед.})$
AC напрежение	6.000V/60.00V /600.0V	0.1 mV 1 V	$\pm(0.8\%+3 \text{ ед.})$ $\pm(1\%+3 \text{ ед.})$
DC ток	600.0uA/6000 μ A (EU) 60.00mA/600. 0mA	0.1 μ A 0.01mA	$\pm(0.8\%+2 \text{ ед.})$ $\pm(1.2\%+3 \text{ ед.})$
AC ток	600.0uA/6000 μ A \square EU \square 60.00mA/600. 0mA	0.1 μ A 0.01mA	$\pm(1\%+3 \text{ ед.})$ $\pm(1.5\%+3 \text{ ед.})$
съпротивление	600.0 \square /6.000k \square /60.00k \square /600 .0k \square /6.000M \square	0.1 \square	$\pm(0.8\%+2 \text{ ед.})$
капацитет	60.00M \square 60.00nF/600.0 nF/6.000 μ F/60 .00 μ F 600.0 μ F/6.000 mF/60.00mF	0.01 M \square 0.01nF	$\pm(2\%+3 \text{ ед.})$ $\pm(3\%+3 \text{ ед.})$ $\pm(3\%+5 \text{ ед.})$
честота	9.999Hz/99,99 Hz/999.9Hz/9. 999kHz/ 99.99kHz/999. 9kHz/9.999MH z	0.001Hz	$\pm(0.8\%+2 \text{ ед.})$
коэф. на запълване (%)	0.1%~99.9%(ty pical value \square Vr ms=1V,f=1kHz)	0.10%	$\pm(1.2\%+3 \text{ ед.})$
температура (°C/°F)	0.1%~99.9%(\geq 1kHz)		$\pm(2.5\%+3 \text{ ед.})$
работна	- 50 \square ~400 \square -58 \square ~ 752 \square други параметри (40 - 1000) Hz	1 \square 1 \square	$\pm(2.5\%+3 \text{ ед.})$ $\pm(4.5\%+5 \text{ ед.})$

честота	
екран	5999
	варианта
LCD	√
подсветка	
актуализация	3 пъти в сек.
на данни	
bluetooth	√
модул	
спящ режим	√
точна	√
ефективна	
ст.(true RMS)	
автоматичен	√
обхват	
Защита на	√
входа	
входно съпро	10MΩ
тивление	
Тест за диоди	√
Тест за късо	√
със звук	
Автоматично	√
изключване	
Индикатор	√
изтощена	
батерия	
задържане на	√
показанието	
относително	√
измерване	
батерия	3V (1.5V x 2)