



Дигитален мини мултиметър ANENG M167 / TRUE-RMS / NCV тестер / AC/DC и съпротивление

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: ANENG;
Номер на продукта: 00-4224;
Каталожен номер: M167 ;

Дигитален мини мултиметър ANENG M167 / TRUE-RMS / NCV тестер / AC/DC и съпротивление

ANENG M167 е многофункционален, дигитален мултиметър с автоматичен обхват на измерване и LCD дисплей с 4000 варианта показание. В допълнение към стандартното измерване на AC/DC ток и напрежение, той измерва още точна ефективна стойност True-RMS и съпротивление.

Предимства:

- Разполага с безконтактен сензор за променливо напрежение- (NCV).
- Измерва точна ефективна стойност (True-RMS).
- Захранва се с 2 батерии 1.5V AAA.
- Функция за автоматично изключване, което пести батериите.
- Голям и лесен за четене LCD дисплей с подсветка.
- Налично фенерче и звукова аларма.
- Тест на нулев проводник.

Режим	Обхват на измерване	Точност
DC напрежение	4V/40V/400V/500V	±(0.5%+3)
AC напрежение	4V/40V/400V/500V	±(1.0%+3)
AC mA/ACA	999.9mA/9.999A	±(1.0%+3)
DC mA/DCA	999.9mA/9.999A	±(2.0%+4)
Съпротивление	4kΩ	±(1.5%+3)
Съпротивление	40kΩ/400kΩ	±(0.5%+3)
Съпротивление	4MΩ/40MΩ	±(1.5%+3)
Капацитет	Не	
NCV	Да	
Точна ефективна стойност(True RMS)	ДА	
Тест за непрекъснатост ON/OFF	ДА	
Bluetooth	НЕ	
Автоматично изключване	ДА	
Тест на нулева линия	ДА	
Задържане на данни	ДА	
Материал	ABS пластмаса	
Дисплей	LCD 4000 counts	
Автоматичен обхват	ДА	
LCD подсветка	ДА	
Фенерче	ДА	
Задържане на показанието	ДА	
Индикатор за ниска батерия	ДА	
Батерия	2 * 1.5V AAA	
Размери	123мм x 58,7мм x 27,7мм	