



Професионален дигитален мултиметър ANENG SZ17 син / TRUE-RMS / NCV тестер / AC/DC

Професионален, многофункционален мултиметър ANENG SZ17 с два режима на работа- автоматичен и ръчен обхват. Устройството измерва освен AC/DC ток и напрежение, още съпротивление, температура, точна ефективна стойност True-RMS, капацитет до 60mF, честота до 10MHz, измерване на диоди, работен цикъл и тест за непрекъснатост. Разполага с голям и силно осветен LCD дисплей с 6000 показания, което го прави удобен за работа в тъмното.

Други предимства:

- Разполага с безконтактен сензор за променливо напрежение- (NCV).
- Измерва точна ефективна стойност (True-RMS).
- Автоматично изключване, което пести живота на батериите.
- Захранва се с 3 броя батерии 1.5V AAA.
- Голям и лесен за четене дисплей с подсветка.
- Скорост на актуализиране - 3 пъти в секунда.
- Налично фенерче.

Професионален дигитален мултиметър ANENG SZ17 син / TRUE-RMS / NCV тестер / AC/DC

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: ANENG;
Номер на продукта: 00-4227;
Каталожен номер: SZ17;

Режим	Обхват на измерване	Точност
DC напрежение	6V/60V/600V/1000V±(0.5%+3)/60mV/600mV	
AC напрежение	6V/60V/600V/750V/ ±(1.0%+3) 60mV/600mV	
DC ток	6A/10A/60mA/600 ±(1.0%+3) mA/600uA/6000uA	
AC ток	6A/10A/60mA/600 ±(1.2%+3) mA/600uA/6000uA	
Съпротивление	600Ω/6kΩ/60kΩ/600 ±(0.5%+3) kΩ	
Съпротивление	6MΩ	±(1.5%+3)
Съпротивление	60MΩ	±(3.0%+5)
Капацитет	6nF	±(5.0%+20)
Капацитет	60nF/600nF/6μF/60 ±(2.0%+5) μF/600μF	
Капацитет (mF)	6mF/60mF	±(5.0%+5)
Честота	6Hz/60Hz/600Hz/6 ±(0.1%+2) 0kHz/600kHz/6MHz /10MHz	
Работен цикъл	1%~99%	0.1%
Диоден тест	ДА	
Режим на работа	Автоматично и ръчно	
Точна ефективна стойност (True RMS)	ДА	
NCV	ДА	
Тест за непрекъснатост	ДА	
Темп.на работна среда	-20 - 10000 °C	
Автоматично изключване	ДА	
Материал	ABS пластмаса+TPЕ	
Дисплей	6000 показания	
Актуализация на измерване	3 пъти / сек.	
Автоматичен обхват	ДА	
LCD подсветка	ДА	

Задържане на показанието	ДА
Индикатор за ниска батерия	ДА
Батерия	3 * 1.5V AA
Размери	147*76*37mm
Тегло	0,112 кг